

Update DALI Control 64 Gateway [SCN-DA64x.04]

Das Update kann ausschließlich über eine FAT32 formatierte microSD Speicherkarte (11x15mm) erfolgen. Verwenden Sie eine Speicherkarte mit mindestens 1 GB Kapazität.

Vorbereitung

Laden Sie zunächst das entsprechende Update für Ihr DALI Control 64 Gateway von www.mdt.de und entpacken das Zip-Archiv auf Ihrem PC. Das Zip-Archiv enthält eine .bin Datei, entsprechend Ihrem Gateway:

D1_xxxx.bin → SCN-DA641.04

D2_xxxx.bin → SCN-DA642.04

Die .bin Datei kopieren Sie nun in das Root-Verzeichnis der microSD Karte.

Update



SCN-DA642.04

Hinweis:

Der microSD Kartenslot ist im Auslieferungszustand mit einem Aufkleber verdeckt. Er befindet sich rechts der 230 V Anschlußklemmen. Entfernen Sie den Aufkleber für den Updatevorgang und verschließen Sie den Slot im Anschluss wieder.

- Schritt 1: Trennen der 230 V Netzspannung.
- Schritt 2: microSD Karte wie abgebildet einstecken.
- Schritt 3: Drücken und halten der Programmier-taste.
- Schritt 4: 230 V Netzspannung wieder zuschalten. (Taste bleibt weiterhin gedrückt!)
- Schritt 5: Die Programmier-LED fängt nun an zu blinken. Programmier-taste jetzt loslassen und noch weitere 5 Sekunden warten.
- Schritt 6: Netzspannung wieder trennen und die microSD Karte aus dem Slot entfernen.
- Schritt 7: Das Update ist nun durchgeführt. Die 230 V Netzspannung wieder zuschalten und das Gateway über die ETS in Betrieb nehmen.

Die aktualisierte Firmware Version kann über die Geräteinformationen der ETS überprüft werden.